



Protector de Baja y Alta Tensión Modelo PRM25AD para Riel DIN

Hoja Técnica

Rev.: 02

Dispositivo electrónico que, instalado a continuación de la protección termomagnética, es capaz de proteger sus electrodomésticos o cualquier grupo de artefactos conectado a él, por sobre o baja tensión, interrumpiendo la alimentación y restituyéndola cuando la tensión este dentro del rango establecido.

Apto para conectar heladeras, lavarropas, microondas, televisores, computadoras y cualquier otro tipo de aparato cuya suma de consumos no supere los 25 A
La reconexión se realiza automáticamente (o por reseteo) luego de 2 minutos de normalizada la tensión de línea. Posee un switch para poner el circuito en directa.

Características técnicas

Tensión de alimentación: 220 V – 50/60 Hz

Intensidad de corriente admisible: 25 A - FP: 0,9

Categoría de uso

Sobre tensión:

Interrupción: > 260 V

Reconexión: < 260 V

Baja tensión:

Interrupción: < 180 V

Reconexión: > 180 V

DIMENSIONES

90 x 36 x 60 mm (equivalente a 2 modulos DIN)



MODELO PRM25AD